

FICHA TÉCNICA:**Toma schuko (base bipolar con toma de tierra)****1.- Especificaciones técnicas**

Tensión asignada: 230 V -

Corriente asignada: 16 A

Construido según norma UNE 20-315-1-1 y UNE 20-315-1-2

Montaje en caja de empotrar según norma EN-60.670

Bornes por tornillo (acepta conductores de secciones 1 mm² a 2 X 2.5 mm²)

2.- Características del material

Parte principal: Policarbonato

Ensayo hilo incandescente: 850 °C

Bornes: Latón CuZn33

Tornillos: Acero CQ15. Cabeza mixta. Rosca M3.5

Incluye obturadores de seguridad

3.- Certificados

Certificado AENOR 030/001745, LCIE N°653525 y VDE N°40033977

**Dimensiones producto (medidas en mm)**